



HP LaserJet M211dw Yazıcı (9YF83A)



Genel Bakış

Kablosuz çift taraflı baskı,[1] akıllı mobilite çözümleri[2,5] ve efsanevi HP kalitesini elde edin.

Kendi sınıfında en yüksek çift taraflı baskı[1] ve zaman kazandıran HP Smart uygulaması[2,3] ile yüksek üretkenlik sağlayan kompakt siyah beyaz lazer yazıcı. Daha güvenilir bağlantılara ve endişesiz bir deneyim yaşayacağınıza güvenin[4,5] ve efsanevi HP kalitesini elde edin.

Hızlı çalışın. Akıllı çalışın.

Kendi sınıfında en yüksek çift taraflı baskı hızıyla çok sayfalı belgeleri hızla üretin.[1]

Her yerde üretken kalın

HP Smart uygulaması ile neredeyse her yerden yüksek kaliteli tarayın ve Dropbox, Google Drive, e-posta veya buluta paylaşın. [2]

Kurulumu kolay, kullanımı kolay

Adım adım yol gösteren kolay kurulumla hemen kullanmaya başlayın. HP Smart uygulamasını indirin, bir ağa bağlanın ve yazıcınızı tüm cihazlarınızla paylaşın.[2]

Çevre üzerinde olumlu etki yapmanıza yardımcı olur

Bu HP LaserJet ENERGY STAR® ve BLUE ANGEL gibi eko-etiket gereksinimlerini karşılar.

Özellikler

Kendi sınıfında en yüksek çift taraflı baskı hızı^[1]

Küçük boyut. Büyük performans.



Güvenilir bağlantınız^[4]

Sorunsuz kurulum^[2]



Mükemmel tarama şimdi akıllı telefonunuzda^[2]

Baskı artık daha verimli^[2]

[1] Yayınlanmış aylık maksimum baskı kapasitesi 20.000 veya daha az olan, fiyatı 220 Euro'dan düşük tek işlevli veya fiyatı 320 Euro'dan düşük çok işlevli aynı sınıf siyah beyaz lazer yazıcılar ve MFP'ler ile karşılaştırıldığında. HP tarafından yaptırılan Buyers Lab Eylül 2020 çalışması, 09/01/2020 itibarıyla halka açık OEM yayını teknik özellikleri baz alan bir araştırmaya dayanmaktadır. Kuzey Amerika ve EMEA için pazar payları, IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020Q2 yayınından alınmıştır.

[2] HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce dilinde mevcut olup masaüstü ve mobil uygulamalar arasında farklılık gösterir. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi uygulama mağazalarında sunulmaktadır. Faks özellikleri yalnızca faks göndermeye yöneliktir ve ek satın alım gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.hpsmart.com/mobile-fax

[3] HP dahili testlerine dayanır. Ortalama süre tahmini şunlara dayanmaktadır: 1) mobil veya masaüstü cihaza indirilen HP Smart uygulaması, 2) Kısayolu ayarlama, 3) 2-3 görevden fazla ilişkili görevi olan tarama işleri (e-postaya tarama, kaydedip yeniden adlandırma, bulutta depolama vb.). Ortalama süre tasarrufu karşılaştırması, benzer tarama görevlerini gerçekleştirmek için yazıcı ve masaüstü tarama yazılımlarının kullanılmasına dayanmaktadır. HP Smart uygulamasının indirilmesi ve desteklenen HP yazıcı gereklidir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting

[4] Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır. Yalnızca 2,4 GHz için 3 çakışmayan kanala karşın 12 adede kadar çakışmayan kanal kullanılan 5,0 GHz ve 2,4 GHz'i destekler. 5,0 GHz bandı (150 mbps'ye kadar) ve 2,4 GHz bandı (72,2 mbps'ye kadar) destekler. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır.

Özellikler

Baskı kalitesi siyah (en iyi)	600 x 600 dpi değerine kadar
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4)	Dakikada 29 sayfaya kadar
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, letter)	Dakikada 30 sayfaya kadar
Baskı hızı	Dakikada 29 sayfaya kadar (siyah beyaz)
Alt kenar boşluğu (A4)	6 mm
Sol kenar boşluğu (A4)	5 mm
Sağ kenar boşluğu (A4)	5 mm
Üst kenar boşluğu (A4)	6 mm
İşlevler	Yazdırın
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)
Çalışma döngüsü (aylık, A4)	En fazla 20.000
Çalışma döngüsü (aylık, letter)	Up to 20,000
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Otomatik çift taraflı baskı, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma[1], HP Smart Uygulaması[2] ^[2,3]
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Otomatik Açılma/Kapanma Teknolojisi
Yedek kartuşlar	HP 135A Orijinal Siyah LaserJet Toner, W1350A (~1100); HP 135X Orijinal Siyah LaserJet Toner, W1350X (~2400); ^[6]
Sarf malzemesi özellikleri	HP JetIntelligence Kartuş
Bağlantı, standart	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağ bağlantısı; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (cihaz); Kablosuz 802.11b/g/n, Çift bantlı 2.4 GHz / 5 GHz
Ağ özellikleri	1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 dahili Wi-Fi 802.11b/g/n
Kablosuz yeteneği	1 dahili Wi-Fi 802.11b/g/n
Mobil baskı yeteneği	Apple AirPrint™; HP Smart Uygulaması; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct baskı
Ağ protokolleri, desteklenen	TCP/IP; IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Ürünle gelen yazılım	Kutuda CD yoktur; http://www.hp.com veya http://www.123.hp.com adreslerinden indirilebilen yazılımlar
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux <i>(Windows XP (64 bit) ve Windows Vista (64 bit) desteklenmez. Tam çözüm yazılımı yalnızca Windows 7 ve daha yeni sürümler için kullanılabilir; Windows Server 2008 R2 64 bit, 2012 64 bit, 2012 R2 64 bit, 2016 64 bit için yalnızca baskı sürücüsü yüklenmiştir. Tabletler için Windows RT OS (32/64 bit), RT OS içindeki basitleştirilmiş HP baskı sürücüsünü kullanır; Linux sistemleri işletim sistemindeki HPLIP yazılımını kullanır.)</i>
Sürdürülebilir etki özellikleri	Cıvasız
Energy star sertifikalı	Yok

Blue Angel uyumlu	Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır
Boyutlar (G x D x Y)	355 x 279,5 x 205 mm
Boyutlar (G x D x Y)	13.98 x 11 x 8.07 in
Ağırlık	5,6 kg
Ağırlık	12.35 lb
Güç tüketimi	420 watt (aktif baskı), 2,0 watt (hazır), 0,5 watt (uyku), 0,5 watt (Otomatik Kapanma/USB'de Uyanma, teslim sırasında etkinleştirilmiştir), 0,04 watt (Otomatik Kapanma/Elle Açma), 0,04 (Elle Kapama) <i>(Güç gereksinimleri, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Enerji tüketimi değerleri, tipik olarak 115 V cihaz üzerin)</i>
Güç kaynağı türü	Dahili
Kutunun içeriği	HP LaserJet Pro M211dw Yazıcı; HP Siyah LaserJet Toner (700 sayfa); Toz Örtüsü; Bazı ülkelerde Başvuru Kılavuzu, Kurulum Poster, Garanti Kılavuzu ve El İlanı; Güç kablosu, USB kablosu ^[1]
Üretici Garantisi	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği.

Ek özellikler

Akustik basınç emisyonları izleme (aktif, baskı)	54 dB(A)
Akustik basınç emisyonları izleme (hazır)	15 dB(A)
Akustik güç emisyonları (aktif, baskı)	6,7 B(A)
Akustik güç emisyonları (hazır)	2,5 B(A)
Akustik güç notu	Test edilen yapılandırma: tek taraflı baskı, dakikada ortalama 29 sayfa hızında A4 kağıt
Asgari Sistem İhtiyaçları	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bit veya 64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet bağlantısı, Internet Explorer.
Azami Bellek	64 MB
Baskı Kartuşu/Şişesi Sayısı	1 (siyah)
Baskı Teknolojisi	Laser
Baskı dilleri	PCLmS; URF; PWG
Baskı hızı dipnot (A5)	[10] ISO/IEC 24734 Özellik Performans Testi kullanılarak ölçülmüş, ilk test belgeleri grubu hariç tutulmuştur. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims . Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Baskı hızı dipnot numarası (A5)	[10]
Baskı hızı siyah (Dikey, A5)	Dakikada 7 sayfaya kadar
Baskı hızı siyah (Yatay, A5)	Dakikada 29 sayfaya kadar
Baskı hızı çift taraflı (A4)	Dakikada 18 görüntüye kadar
Baskı hızı çift taraflı (Letter)	Up to 19 ipm
Baskı kalitesi siyah (normal)	600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (lazer, düz, pürüzlü, parşömen kağıdı), zarf, etiket, kart, kartpostal
Baskı teknolojisi	Laser
Bağlantı türü	Kablosuz
Bellek Yuvaları	DIMM yuvası yok
Dahili Depolama	Yok
Depolama Isısı	-4 to 140°F
Depolama Isısı	-20 - 60°C
Desteklenen baskı malzemesi boyutları, temel	A4; Zarflar; 10 x 15 cm
Desteklenen baskı malzemesi boyutları, temel	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Desteklenen ortam boyutları	A4; A5; A6; B5 (JIS)

Desteklenen ortam boyutları	Letter, legal, executive, envelopes
Elektromanyetik uyumluluk	CISPR32:2012 ve CISPR32:2015 /EN55032:2012 ve EN55032:2015+AC:2016 - Sınıf B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B/ICES-003, Sayı 6.
Emniyet	EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, 3. Sürüm; UL62368-1, 3. Sürüm; IEC/EN 60825-1 3. Sürüm; EN 62479:2010 / IEC 62479:2010
Enerji Kullanımı CO2e (kg)	19
Fotoğraf (ürün fotoğrafı, jpg, 70x100)	Printing and Digital Imaging/CB413A_70x100.jpg
Garanti	ABD, AU, NZ, EEA, CH, UK, IL, CN ve IN bölgelerinde satışı amaçlanmamıştır ve HP tarafından garanti edilmez. HP Sınırlı Garantisi, listelenenler HARIÇ tüm ülkelerde/bölgelerde geçerlidir. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Genel elektrik tüketimi (TEC) numarası	0,224 kWh/Hafta (Energy Star) 0,709 kWh/Hafta (Blue Angel) ^[4]
Girdi kapasitesi	150 yaprağa kadar
Güvenlik yönetimi	Güvenli Önyükleme, Güvenli Ürün Yazılımı Bütünlüğü, Çalışma Süresi Kod Bütünlüğü, parola korumalı EWS, SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 ile güvenli gözetme; TLS 1.0/1.1 varsayılan olarak devre dışıdır; OpenSSL sürüm 1.1.1'e güncelleme; Ağ bağlantı noktalarını etkinleştirme/devre dışı bırakma; SNMPv1, SNMPv2 ve SNMPv3, topluluk parolası değiştirme; Güvenli varsayılanlar, Şifrelenmiş durağan veriler, Aktif ürün yazılımı güncellemesi, varsayılan olarak Yönetici parolası, Cipher ve TLS seçimi; Hesap kilitleme; Güvenli Wi-Fi kurulumu
Güç	220 - 240 VAC (+/- %10), 60 Hz/50 Hz, 2,7 A
HP hakkında ek bilgiler	http://www.hp.com
Hedef kullanıcı sayısı ve baskı hacmi	5 kullanıcıya kadar ekipler için
Isınma süresi	30 saniye kadar kısa
Katman başına karton	8
Kağıt işleme girişi, isteğe bağlı	-
Kağıt işleme girişi, standart	150 yapraklık giriş tepsisi
Kağıt işleme çıkışı, isteğe bağlı	-
Kağıt işleme çıkışı, standart	100 yapraklık çıkış tepsisi
Kağıt tepsileri, maksimum	1
Kağıt tepsileri, standart	1
Kontrol paneli	LED'li düğme
Kullanıcı sayısı	1-5 kullanıcı
Kullanım Ömrü Sonu CO2e (kg)	19

Kutu içeriği dipnotu	[1] Yazıcınızla birlikte gelen toner hakkında baskı kapasitesi bilgisi için bkz. http://www.hp.com/go/toneryield . Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19752 uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir.
Kutuda kablo	Evet, 1 USB kablosu
Mac uyumlu	Evet
Macintosh için Minimum Sistem Gereksinimleri	Apple® macOS High Sierra (v10.13) macOS Mojave (v10.14) macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11); macOS (v12) Monterey; 2 GB HD; İnternet gereklidir
Maksimum baskı alanı	216 x 354 mm
Maksimum boyutlar (G x D x Y)	13.98 x 16.80 x 10.43
Maksimum boyutlar (G x D x Y)	355 x 426,5 x 265 mm
Maksimum giriş kapasitesi (sayfa)	150 yaprağa kadar
Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa)	En fazla 100 yaprak
Mobil baskı yeteneği alt notu	[8] Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/mobileprinting . Apple Airprint: Mobil cihazda AirPrint® bulunmalıdır. Wi-Fi Direct® baskı: Bu özellik bazı yazıcılarda desteklenir. Baskı öncesinde mobil cihazın Wi-Fi Direct® özelliği bir MFP'nin veya yazıcının sinyaline doğrudan bağlanması gerekir. Mobil cihaza bağlı olarak uygulama veya sürücü de gerekebilir. Ayrıntılar için bkz. hp.com/go/mobileprinting . Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır. Mopria® Logosu, ABD ve diğer ülkelerde Mopria Alliance, Inc.'nin tescilli ve/veya tescilsiz ticari markasıdır, izinsiz kullanım kesinlikle yasaktır. HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. hp.com/go/mobileprinting . Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce olarak mevcuttur ve masaüstü ile mobil uygulamalar arasında değişiklik gösterir. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Faks özellikleri yalnızca faks göndermeye yöneliktir ve ek satın alım gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. hpsmart.com/mobile-fax ^[8]
Model numarası	M211dw
Ortam ağırlığı (tepsi 1)	60 - 163 g/m ²
Ortam ağırlığı, desteklenen	60 - 163 g/m ²
Ortam ağırlığı, desteklenen	16 to 43 lb
Ortam boyutları, özel	4 x 6 to 8.5 x 14 in
Ortam boyutları, özel	101,6 x 152,4 - 216 x 356 mm
Ortam boyutu, tepsi 1	A4; A5; A6; B5 (JIS); zarf; mektup; legal; executive; 102 x 152 - 216 x 356 mm
Ortam türü ve kapasitesi, tepsi 1	Yaprak: 150; Zarflar: 10
Otomatik kağıt sensörü	Evet
Paket ağırlığı	16 lb
Paket ağırlığı	7,3 kg
Paket boyutları (G x D x Y)	432 X 331 X 272 mm
Paket boyutları (G x D x Y)	17 X 13 X 11 in

Palet ağırlığı	548,3 kg
Palet ağırlığı	1206.2 lb
Palet başına miktar	72
Palet boyutları	47.24 x 39.37 x96.41 in
Palet boyutları (G x D x Y)	1200 x 1000 x 2594 mm
Palettteki tabaka sayısı	9
Renkli baskı	Yok
Renkli veya siyah beyaz	Siyah beyaz
Sayfa baskı kapasitesi (kurulumda gelen/kutudaki kartuşlar)	M209, M211: Kutu içindeki kartuşta ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskıya dayanarak ~700 siyah sayfa baskı kapasitesi. Gerçek baskı kapasiteleri, basılan görüntülere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/toneryield . Sayfalar müşterinin baskı koşullarına ve kullanıma bağlı olarak değişebilir. M208, M207: Kutu içindeki kartuşta ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskıya dayanarak ~1150 siyah sayfa baskı kapasitesi. Gerçek baskı kapasiteleri, basılan görüntülere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/toneryield . Sayfalar müşterinin baskı koşullarına ve kullanıma bağlı olarak değişebilir.
Sayfa üretimi dipnotu	[7] ISO/IEC 19752 uyarınca sürekli baskıya göre beyan edilen baskı kapasitesi. Gerçek baskı kapasiteleri, basılan resimlere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Segment (filtre)	Ev ve ev ofis
Sertifika ve uyumluluklar	RCM (Avustralya), TUV ve GS İşareti (Almanya), BSMI (Tayvan), CCC (Çin), BIS (Hindistan), KC (Güney Kore), SIRIM (Malezya), Kamboçya, Ukrayna, EAC, Doğu Avrupa onayları, CE İşareti, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Endonezya, Singapur, Filipinler, Arjantin, Şili vb.
Standart giriş kapasitesi (zarf)	10 zarfa kadar
Standart ortam boyutları (çift taraflı)	A4
Standart ortam boyutları (çift taraflı, İngiliz ölçü standardı)	Letter
Standart çıkış kapasitesi (zarf)	10 zarfa kadar
Sürücü güncelleştirmeleri	http://www.hp.com/support/ljM207
Taşıma CO2e (kg)	19
Telekomünikasyon uygunluğu (faks yeteneği)	Kablosuz: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / Taslak EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1/EN 300 440-1 V2.1.1; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Alt bölüm C ve E / RSS 247 Sayı 1, 2015 ve RSS 102 Sayı 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
Tipik elektrik tüketimi (TEC) dipnotu	[4] Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değerleri tipik olarak 115V cihaz ile yapıldı.

(Bir ürünün karbon ayak izi, ürünün kullanım ömrü boyunca doğrudan ve dolaylı olarak yaydığı toplam sera gazı miktarı olarak tanımlanır. Sera gazı emisyonları, CO2 eşdeğer birimlerinde 100 yıllık zaman ufku (GWP-100) için küresel ısınma potansiyeli olarak bildirilmiştir. Hesaplamalar ISO 14040 & ISO 14044'e uygun olarak yapılmaktadır. Yuvarlama nedeniyle değerlerin toplamı toplam olmayabilir.)

Toplam CO2e (kg)

UNSPSC kodu	43212105
UPC numarası	(ACQ) 195908464471; (B13) 194850670299; (B19) 194850668432
Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri	Windows 11; Windows Server; Linux
Veri sayfası fotoğrafı 1	AHID/ccabe91943dfe766599f265e1d5378df906ed204
Veri sayfası fotoğrafı 2	AHID/9d075e1bb0445f87020f73f5f879c2f696c99522
Veri sayfası fotoğrafı 3	Publication photos/Eyrie_dw_WAP.jpg
Yazıcı Yönetimi	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri dipnotu	[2] HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımının yükseltilmesi gerekebilir. [3] HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting . Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce dilinde mevcut olup masaüstü ve mobil uygulamalar arasında farklılık gösterir. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi uygulama mağazalarında sunulmaktadır. Faks özellikleri yalnızca faks göndermeye yöneliktir ve ek satın alım gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.hpsmart.com/mobile-fax
Yedek kartuşlar dipnotu	[6] Beyan edilen baskı kapasiteleri ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/toneryield
Yüklenbilir yazılım	123.hp.com adresinden: Windows 10, Mac, Mobil (Android ve iOS) için HP Smart; hp.com adresinden: Tam çözümlü yazılımlar ve sürücüler (yükleyici ile birlikte) ve HP Easy Start; Ürün Belgeleri ve Destek; HP Print and Scan Doctor; Mobil işletim sisteminden: Bkz. "HP Mobil Baskı" (www.hp.com/go/mobileprinting); İşletim sistemi uygulama mağazalarından: HP Smart; HP Baskı Hizmeti Eklentisi; Yazıcı yöneticileri için hp.com adresinden: Linux Baskı Sürücüler; HP Web JetAdmin Yazılımı (HP SNMP Proxy Aracısı); ReadIris Yazılımı.
Zarf Besleyicileri	Evet, 10
bellek	64 MB
Çalışma döngüsü notu	Aylık baskı kapasitesi, aylık en fazla resimli çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, diğer HP LaserJet veya HP Color LaserJet cihazlarla ilişkili olarak ürün sağlamlığının karşılaştırılmasını ve yazıcılar ile MFP'lerin bağlanan kişilerin veya grupların taleplerini karşılayacak şekilde dağıtılmasını sağlar.
Çalışma ısı aralığı	15 – 32,5° C
Çalışma ısı aralığı	59 to 90.5° F
Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı	%10 - 90 Bağıl Nem
Çalıştırma nem aralığı	%10 - 80 Bağıl Nem

Çalıştırma sırasında önerilen nem aralığı	%30 - 70 Bağıl Nem
Çıktı kapasitesi	En fazla 100 yaprak
Öne çıkan özellikler	Çift taraflı baskı
Önerilen aylık sayfa hacmi notu	HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemeleri aralıklarını ve cihaz ömrünü içeren etkenlere göre görüntülü çıktılarının aylık sayfa sayısının en uygun cihaz performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
Önerilen aylık sayfa sayısı	200 - 2.000
Önerilen ortam ağırlığı (çift taraflı)	60-105 g/m ²
Önerilen ortam ağırlığı (çift taraflı)	16 to 28 lb
Önerilen çalışma ısı aralığı	17,5 - 25° C
Önerilen çalışma ısı aralığı	63.5 to 77° F
Ülkelerde HP hakkında ek bilgiler	https://www.hp.com/uk
Üretildiği ülke/bölge	Vietnam'da üretilmiştir
Üretim CO2e (kg)	227
Ürün güvenliği	https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-m207-m212-printer-series/model/34362805?sku=9YF83A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06977277.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06977277.pdf
Ürün kısa adı teknik özellikleri	HP LaserJet M211dw Kablosuz Siyah beyaz Yazıcı, Çift taraflı
Ürün uzun ad özellikleri	HP LaserJet M211dw Printer, Black and white Printer for Small Office, Print, JetIntelligence cartridge; Two-sided printing; Print from mobile device
İlk kopya çıkışı siyah (A4, uyku modu)	7,5 saniye kadar kısa sürede
İlk sayfa çıkışı dipnotu	[11] ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için, bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims . Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır)	7 saniye kadar kısa bir sürede
İlk sayfa çıkışı siyah (Letter, hazır)	As fast as 6.9 sec
İlk sayfa çıkışı siyah (Letter, uyku modu)	As fast as 7.6 sec
İşlemci hızı	500 MHz

[1] Yazıcınızla birlikte gelen toner hakkında baskı kapasitesi bilgisi için bkz. <http://www.hp.com/go/toneryield>. Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19752 uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir.

[2] HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir.

[3] HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce dilinde mevcut

olup masaüstü ve mobil uygulamalar arasında farklılık gösterir. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi uygulama mağazalarında sunulmaktadır. Faks özellikleri yalnızca faks göndermeye yöneliktir ve ek satın alım gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.hpsmart.com/mobile-fax

[4] Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değeri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.

[6] Beyan edilen baskı kapasiteleri ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasiteleri, basılan resimlere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/toneryield>

[8] Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/mobileprinting. Apple Airprint: Mobil cihazda AirPrint® bulunmalıdır. Wi-Fi Direct® baskı: Bu özellik bazı yazıcılarda desteklenir. Baskı öncesinde mobil cihazın Wi-Fi Direct® özellikli bir MFP'nin veya yazıcının sinyaline doğrudan bağlanması gerekir. Mobil cihaza bağlı olarak uygulama veya sürücü de gerekebilir. Ayrıntılar için bkz hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır. Mopria® Logosu, ABD ve diğer ülkelerde Mopria Alliance, Inc.'nin tescilli ve/veya tescilsiz ticari markasıdır, izinsiz kullanım kesinlikle yasaktır. HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. hp.com/go/mobileprinting. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce olarak mevcuttur ve masaüstü ile mobil uygulamalar arasında değişiklik gösterir. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Faks özellikleri yalnızca faks göndermeye yöneliktir ve ek satın alım gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. hpsmart.com/mobile-fax

Mürekkep/Toner/Kağıt/Yazıcı Sarf Malzemeleri

HP Lazer Toner Kartuşları ve Takımları

★ : Önerilen

HP Siyah - Beyaz Lazer Toneri Yazıcı Kartuşları

HP 136A Siyah Orijinal LaserJet Tonerler

W1360A

HP 136X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Tonerler

W1360X

Hizmetler

HP Care Pack Hizmetleri

★ : Önerilen

Imaging and Printing Consumer Care Pack Services

HP 3y return consumer laserjet - E Svc

UG289E

Sorumluluk reddi — Telif Hakkı

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (tr-tr) – Dec 30, 2024 11:57 AM UTC+0000